

BNEC-PS

Powersplitter voor BNRC Roomcontroller

📍 Branderweg 3
8042 PD Zwolle
📞 +31 38 355 66 40
🌐 www.brcontrols.com
✉ info@brcontrols.com
in [linkedin.com/company/brcontrols](https://www.linkedin.com/company/brcontrols)



- Extra voeding voor BNRC

De BNKAB systeembekabeling tussen de BNZC Zonecontroller en de BNRC Roomcontroller is maximaal 20 meter.

Met behulp van de BNEC-PS Powersplitter in combinatie met een BNPSR transformator wordt u de mogelijkheid geboden deze lengte met maximaal 20 meter te vergroten.

Tevens kan de BNEC-PS Powersplitter als extra voeding voor een BNRC Roomcontroller worden ingezet indien deze laatste is voorzien van veel externe periferie waardoor het geleverde vermogen van de BNKAB systeembekabeling niet toereikend blijkt te zijn.

BRControls is een Nederlandse ontwikkelaar, producent en leverancier van webbased gebouwbeheersystemen. Sinds de oprichting in 1999 heeft het bedrijf ruim 7.500 systemen geleverd. BRControls is hiermee uitgegroeid tot een stabiele speler op de markt van hightech gebouwwautomatisering.

Circulariteit en duurzaamheid zijn belangrijke aspecten voor BRControls. Niet voor niets is de ontwikkeling van de producten en oplossingen zoveel mogelijk gebaseerd op hergebruik. Ook neemt BRControls bij vervanging de eerder geleverde producten terug, waarna zij een verantwoord tweede leven krijgen.

BNEC-PS

Specificaties

ALGEMEEN

Voedingsspanning	24 VAC van BNPSR Transformator
Frequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	0,2 VA zonder randapparatuur
Behuizing	Kunststof / Geanodiseerd aluminium
Afmetingen b x h x d	54 x 118 x 80 mm
Gewicht	0,20 kg
Montage	Bodemmontage middels TS35 DIN rail
Aansluitingen	Diverse connectoren
Beschermingsgraad	IP30 (volgens DIN40050/IEC529)
Bedrijfscondities	5°C ... 60°C / 0 ... 95% RV niet condenserend
Opslagcondities	-5°C ... 60°C / 0 ... 95% RV niet condenserend
EAN Code	8718309514624

COMMUNICATIE INTERFACES

CAN	2 x 2.0B Active
-----	-----------------

SYSTEEMGRENZEN

Maximale configuratie	4 per BNZC Zonecontroller
-----------------------	---------------------------

